




IMPIANTO DI ALLARME



ISTITUTO DI VIGILANZA

WEBU 4G NEXT



webu 4G *next* / PERIFERICA DI TELEALLARME MULTIVETTORE

Necessiti di collegare un qualsiasi impianto di allarme alla centrale operativa del tuo Istituto di Vigilanza?

WEBU 4G NEXT è la soluzione più performante!

WEBU 4G NEXT con 8 digital input e 4 digital rele output acquisisce ed invia allarmi in protocollo bidirezionale Urmet ATE o in SIA IP DC 09 a qualsiasi sistema di centralizzazione allarmi.

Il modulo 4G LTE Cat.1 con fallback su 2G permette a WEBU 4G NEXT di garantire velocità e stabilità delle comunicazioni consentendo il funzionamento in ogni condizione di rete disponibile, totale indipendenza da infrastrutture proprietarie ed una massima libertà di scelta degli operatori telefonici.

Con WEBU 4G NEXT hai la possibilità di configurare una strategia di connessione a molti centri di ricezione allarme, per assicurare che gli eventi vengano inviati ad una stazione di backup, in caso di blackout della stazione principale.

Per un totale controllo degli impianti di allarme WEBU 4G NEXT è completamente integrata in ATEargo Next, il software di gestione eventi di Urmet ATE, tramite protocollo proprietario bidirezionale che consente il monitoraggio continuo dello stato della periferica attraverso il collegamento a link attivo.

Con il software di gestione dedicato, puoi interfacciare WEBU 4G NEXT via SIA DC09 a qualsiasi centro di ricezione eventi mantenendo il controllo bidirezionale dell'installato.



PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Urmet ATE
SIA IP DC 09




4G | 2G

4G LTE Cat.1
Fallback su 2G



COMPATIBILE CON ATE be/CONNECT

La soluzione di Urmet ATE per la connettività mobile



STRATEGIA DI CONNESSIONE MULTIPLA

Configura più stazioni di backup per la ricezione dell'allarme



COMPATIBILE CON

Qualsiasi software di gestione allarme e qualsiasi centrale d'allarme

WEBU 4G NEXT, ANTICIPA IL FUTURO

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ATE
urmet

webu 4G *next*



AUTOCONFIGURABILE



Caratteristiche

Codice prodotto	> 3-PA152
Protocolli di comunicazione	> Urmet ATE > SIA IP DC 09
Modulo telefonico	> 4G LTE Cat.1 > Fallback automatico su 2G
Ethernet	> RJ-45 100Base-T
LED esterni	> 1 - LED bicolore per stato periferica > 2 - LED di allarme
Input	> 8 ingressi NC NO o bilanciati
Output	> 4 uscite a rele digitale, bistabili o monostabili
Funzionalità e gestione da ATEargo	> Programmazione e verifica da remoto > Telelettura dello stato della periferica > Attivazione uscite da remoto > Gestione scatola nera degli eventi > Teleaggiornamento da centrale
Allarmi	> Variazione dello stato degli ingressi digitali > Allarmi tecnologici: tamper, tasto prova, alimentazione, batteria, perdita campo
Controlli	> Controllo continuo della connettività e dello stato in vita della periferica, sia in rete dati che in Ethernet
Programmazione	> Remota via ATEARGO NEXT > Locale tramite pagine web > Programmazione semplificata > Possibilità fornitura per installazione totalmente plug&play
Alimentazione	> 230Vac 50Hz/Batteria al litio (inclusa)
Dimensioni	> 180 x 283,2 x 45 mm
Temperatura di esercizio	> -20 °C +55 °C
Accessori	> 3-PT206 - 6 ingressi - 4 uscite a relè digitale - Uscita 12V@100mA

Urmet ATE S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto illustrato. Ottobre 2025.

ATE
urmet



- > multivettore
- > multicontrollo
- > multifunzione



URMET ATE S.r.l.

Via Pola, 30 | 36040 Torri di Quartesolo VI (ITALY)
T +39 0444 26 82 11 | info@urmet-ate.it | www.urmet-ate.it